


Handfeuermelder 200AP

HFM/3/25/02



- **ADM-Loop-Technik mit System Sensor/200AP-Protokoll**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Optische Statusanzeige mittels LED**
- **Dual-Isolatormodul**
- **Bedienungshinweise durch Normsymbole**
- **Erhöhung des Schutzgrades auf IP54 mit optionalem Nachrüstset**



Beschreibung

Der Handfeuermelder gemäß EN 54-11 / Typ B dient dem Einsatz am Loop mit System Sensor/200AP-Protokoll. Er besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse, das sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist bruchsicher, formstabil und verfärbt sich nicht im Sonnenlicht.

Der Handfeuermelder besitzt eine optische Statusanzeige mittels LED. Die Melderadresse ist über einen Taster im Bereich 1 – 159 einstellbar und die Anzeige der eingestellten Adresse erfolgt über eine LED. Ein im Melder

integrierter ein- und ausgangsseitiger Isolator trennt den Loop bei einem eventuellen Kurzschluss sicher und rasch.

Die schwenkbare Türe mit einem Öffnungswinkel von 180° verfügt über eine auswechselbare Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Türe.

Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe des optionalen Nachrüstsetes HFM/HM-ZS-IP54 kann der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Betriebsspannung | Versorgung durch die Loopspannung |
| Stromaufnahme | 110µA (Ruhe) |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +60°C (Dauerbetrieb) -25°C bis +70°C (max. 12 Stunden) |
| Schutzart | IP43 |
| Abmessungen B x H x T | 125 x 125 x 34 (mm) |
| Farbe | feuerrot, RAL 3000 |
| Gewicht | 400g |
| Zulassungen | VdS G202035 0786-CPD-20361 |
| Artikelnummer | 245792 |
| Bestellbezeichnung | Handfeuermelder/rot/200AP HFM/3/25/02 |



0786-CPD-20361

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

LST